TBH45-24小时停电记忆定时器



Gikoka Gikoka Gikoka

TBH45

■注意事项

- 1. 第一次使用前,请先将电池充电10分钟后再使用。
- 2. 在设定时间时,请将刻度盘依照箭头指示方向旋转
 - 。 若强制性反方向旋转刻度盘,会造成故障。
- 3. 请注意定时开关供电的额定电压和电压范围。
- 4. 下列地方请不要使用:
 - 环境温度在-10℃以下或+50℃以上的场所
 - ●潮湿的场所
 - ●粉尘多的场所
 - ●室外等直接接触水滴及受雨淋的场所
 - ●振动多的场所
- 5. 当使用定时开关负载容量超过额定容量时, 请必需搭配使用电磁开关或电磁接触器。
- 6. 安装方式: 35mm DIN 轨条 (PF-A1)

■特性

- 当停电时,备用电池可供100个小时运转。 (仅供时间正常运转,并非控制输出端的开或关)
- 15分设定间隔,24小时刻度盘嵌入时间设定片。
- 方便的 〇 / Ⅰ 选择开关

①:24小时程式自动控制

I:永久控制开启

■ 规格

型!	号	TBH45
驱动力	方 式	交流式
额定	电 压	110-250V
频率	率	45-60Hz 通用
机滤	芯 沁	Quartz
停电计	记忆	100 个小时
阻性红	负载	250V AC 16A
灯泡红	负载	2A
电感到	负载	10A(cosØ=0.7或以上)
马达负	负载	4A
最小设定	定单	位 15分
最小设定	定间	隔 15 分
动作为	欠 数	96 次

配线图

